

LN 总线软件软件 CAN/LIN 监测器软件 SO2000-2A 版本 1.3.5
驱动程序版本 10.02b 适用于 WIN7, WIN8, WIN8.1, WIN10

该软件版本只可与相应的 USB 接口驱动程序一起运作。

安装该软件时请务必以管理员的身份登录电脑并且不可以设限，比如锁定读写访问权。

如果电脑中已经装有 CAN/LIN 监测器旧版本，那么需要在安装之前卸载旧版。同样也需要卸载驱动程序。请至 Windows/控制面板/程序与功能目录下卸载软件。另外请注意驱动程序是否也已经从设备管理器移除。驱动程序在 KMTec Device Driver 下。在卸载了软件和驱动程序后需要重启电脑。

安装新的驱动程序和软件。

注意：请注意安装顺序。首先安装硬件驱动，然后安装程序软件。

首先安装新的驱动。

驱动程序可以在 CD 的 USB_Driver 目录下找到。

然后双击 Ksetup9.exe 来安装驱动程序

你将看到对话框显示“安装可能需要一些时间”，点击“OK”来开始安装。直到显示安装成功。

这时就可以将 CAN/LIN 监测器连接您的电脑了。请等待，直到 Windows 显示驱动软件已安装。

如果您想再次检查，驱动软件是否已安装，可以打开设备管理器。在"Kithara System Devices"下找到"Kithara System Device"和 "USB-KLC Adapter 4"即表示安装成功。

下一步安装程序软件。

找到软件"Kfz-Bus-Setup.exe"后双击即可安装。

最后安装结束后重启电脑。